


CENTRAAL CONTROLE PANEEL EC 6360



INVULFORMULIEREN



**VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING KUNT U ONZE HELPDESK BELLEN:
0900 – ASBHELP / 0900 - 2724357**



INVULFORMULIEREN LCD V2.X

Programmering van een LCD-bediendeel V2.X

Voer in vanaf het LCD bedienpaneel [*] [8] [Installateurscode];

Op het display verschijnt “Enter Hoofdstuk ___”;

Voer nu de [*] toets in, op het LCD display verschijnt “Enter LCD section __”;

Voer nu een 2 cijferige parameter in om het codebedienpaneel te programmeren.

Programmeerbare Labels - Parameters [01] - [32], [33], [34], [40], [44], [51], [52]

De zone benamingen kunnen worden geprogrammeerd om het gebruik voor de ingebruiker eenvoudiger te maken.

Om een benaming te wijzigen kunt u onderstaande procedure volgen:

- Ga in de installateursprogrammering. Voer de parameter in van de te programmerende benaming.
- Gebruik de [<] [>] toetsen om de te veranderen letter te selecteren.
- Druk toets [1] tot [9] om de corresponderende letter in te voeren. Als u de eerste keer op de nummer-toets drukt, verschijnt de eerste letter, na nog een keer drukken verschijnt de volgende letter. Zie onderstaande lijst:

[1] - A, B, C, 1	[2] - D, E, F, 2	[3] - G, H, I, 3	[4] - J, K, L, 4	[5] - M, N, O, 5
[6] - P, Q, R, 6	[7] - S, T, U, 7	[8] - V, W, X, 8	[9] - Y, Z, 9, 0	[0] - Space
- Als de geselecteerde letter of nummer op het display verschijnt kunt u m.b.v. de [<] [>] toetsen de volgende locatie selecteren.
- Om de programmering is te beëindigen, drukt u op de [*] toets, scroll naar “Save” en druk [*].
- Begin opnieuw vanaf Stap 2 tot alle benamingen zijn geprogrammeerd.

[01] tot [32] Groeplabels (14 Karakters)

Standaard: “Zone 1”															
Standaard: “Zone 2”															
Standaard: “Zone 3”															
Standaard: “Zone 4”															
Standaard: “Zone 5”															
Standaard: “Zone 6”															
Standaard: “Zone 7”															
Standaard: “Zone 8”															
Standaard: “Zone 9”															
Standaard: “Zone 10”															
Standaard: “Zone 11”															
Standaard: “Zone 12”															
Standaard: “Zone 13”															
Standaard: “Zone 14”															
Standaard: “Zone 15”															
Standaard: “Zone 16”															
Standaard: “Zone 17”															
Standaard: “Zone 18”															
Standaard: “Zone 19”															
Standaard: “Zone 20”															



INVULFORMULIEREN LCD V2.X

[60] Eerste gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	1	[P]aniek toetsen vasthouden
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	2	Groepen overbruggen
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	3	Storingen
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	4	Alarm geheugen
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	5	Deurbel controle
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	6	Toegangscode
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	7	Gebruikersfuncties
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	8	Uitgang controle

[61] Tweede gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	1	Programmering door installateur
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	2	Inschakelen in nachtstand
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	3	Verkort inschakeling
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	4	Interieur inschakelen
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	5	Verkorte uitloop
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	6	Geheugen buffer
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	7	Niet gebruikt
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	8	Achtergrond muziek

[62] Derde gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	1	Systeemtest
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	2	Tijd en datum
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	3	Controle auto-inschakeling
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	4	Tijd auto-inschakeling
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	5	Download aan
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	6	Instelling verlichting
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	7	Instelling contrast
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	8	Instelling zoemer

[63] Weergave download bericht

Standaard

0 0 3 (Geldige waarden zijn 000-255, 000 = bericht constant weergeven.

Dit nummer geeft het aantal keren aan dat een toets moet worden ingedrukt alvorens het bericht wordt verwijderd.

[64] Opties brand, calamiteiten en paniektoetsen

Standaard	Optie	ON	OFF
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	1	Brandtoets [F] actief
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	2	Calamiteittoets [A] actief
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	3	Paniektoets [P] actief
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	4-8	Niet gebruikt



INVULFORMULIEREN LCD V2.X

[65] Vierde gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
AAN	1	DLS oproep door gebruiker	
UIT	2	Laatse code om in/uit te schakelen	
UIT	3	Looptest	
AAN	4	Bevel uitgang #1	
AAN	5	Bevel uitgang #2	
AAN	6	Bevel uitgang #3	
AAN	7	Bevel uitgang #4	
UIT	8	Niet gebruikt	

[66] Bediendeelopties

Standaard	Optie	ON	OFF
AAN	1	Toegangscode weergeven	„X“ op display bij programmering
AAN	2	Interne klok weergeven	Interne klok niet weergeven
UIT	3	Interne klok 24-uurs weergave	Interne klok AM/PM weergave
AAN	4	Alarmgeheugen autom. scrollen	Alarmgeheugen niet autom. scrollen
AAN	5	Display temperatuur	
AAN	6	Overbrug opties	
UIT	5-8	Niet gebruikt	

[67] Vijfde gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
UIT	1	Thermostaat controle	
UIT	2	Temperatuur instelling	
UIT	3	Gebruiker instelling	
UIT	4	Thermostaat instelling	
UIT	5	Ventilatie controle	
UIT	6	codebediening zicht	
UIT	7-8	Niet gebruikt	

[68] Zesde gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
UIT	1	Gebruiker instelling 24 uren	
UIT	2	Gebruiker instelling Dag	
UIT	3	Gebruiker instelling Afwezig	
UIT	4	Gebruiker instelling Nacht	
UIT	5-8	Niet gebruikt	

[97] Opvragen software-versie

[98] Label copieer functie

1. Programmeer een LCD-bediendeel volledig.
2. Zorg dat alle LCD-bediendelen op de KEYBUS zijn aangesloten.
3. Ga via het geprogrammeerde bediendeel de installateursprogrammering binnen naar parameter [98], het bediendeel zal nu alle geprogrammeerde informatie overbrengen naar de andere LCD-bediendelen.
4. Na beëindiging druk [#].

[99] Standaard instelling LCD-Codebediendeel



INVULFORMULIEREN LCD V3.X

Programmering van een LCD-bediendeel V3.X

Voer in vanaf het LCD bedienpaneel [*] [8] [Installateurscode];

Op het display verschijnt “Enter Hoofdstuk ___”;

Voer nu de [*] toets in, op het LCD display verschijnt “Enter LCD section ___”;

Voer nu een 2 cijferige parameter in om het codebedienpaneel te programmeren.

Programmeerbare Labels - Parameters [001] - [064], [065], [066], [067], [101] – [108], [120] – [151].

De zone benamingen kunnen worden geprogrammeerd om het gebruik voor de eingebruiker eenvoudiger te maken.

Om een benaming te wijzigen kunt u onderstaande procedure volgen:

- Ga in de installateursprogrammering. Voer de parameter in van de te programmerende benaming.
- Gebruik de [<] [>] toetsen om de te veranderen letter te selecteren.
- Druk toets [1] tot [9] om de corresponderende letter in te voeren. Als u de eerste keer op de nummer-toets drukt, verschijnt de eerste letter, na nog een keer drukken verschijnt de volgende letter. Zie onderstaande lijst:

[1] - A, B, C, 1	[2] - D, E, F, 2	[3] - G, H, I, 3	[4] - J, K, L, 4	[5] - M, N, O, 5
[6] - P, Q, R, 6	[7] - S, T, U, 7	[8] - V, W, X, 8	[9] - Y, Z, 9, 0	[0] - Space

- Als de geselecteerde letter of nummer op het display verschijnt kunt u m.b.v. de [<] [>] toetsen de volgende locatie selecteren.
- Om de programmering te beëindigen, drukt u op de [*] toets, scroll naar “Save” en druk [*].
- Begin opnieuw vanaf Stap 2 tot alle benamingen zijn geprogrammeerd.

[001] tot [064] Groeplabels (14 Karakters)

Standaard: “Zone 1”															
Standaard: “Zone 2”															
Standaard: “Zone 3”															
Standaard: “Zone 4”															
Standaard: “Zone 5”															
Standaard: “Zone 6”															
Standaard: “Zone 7”															
Standaard: “Zone 8”															
Standaard: “Zone 9”															
Standaard: “Zone 10”															
Standaard: “Zone 11”															
Standaard: “Zone 12”															
Standaard: “Zone 13”															
Standaard: “Zone 14”															
Standaard: “Zone 15”															
Standaard: “Zone 16”															
Standaard: “Zone 17”															
Standaard: “Zone 18”															
Standaard: “Zone 19”															
Standaard: “Zone 20”															
Standaard: “Zone 21”															
Standaard: “Zone 22”															



INVULFORMULIEREN LCD V3.X

[065] Brandalarm labels (14 Karakters)

Standaard: "Fire Zone"

[066] Melding "Groepen open kan niet aan"

Standaard: "System Has Failed to Arm"

[067] Melding "Alarm in ingeschakelde situatie"

Standaard: "Alarm Occured While Armed<>"

[070] Eerste gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	1	[P]aniek toetsen vasthouden
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	2	Groepen overbruggen
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	3	Storingen
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	4	Alarm geheugen
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	5	Deurbel controle
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	6	Toegangscodes
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	7	Gebruikersfuncties
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	8	Uitgang controle

[071] Tweede gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	1	Programmering door installateur
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	2	Inschakelen in nachtstand
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	3	Verkort inschakeling
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	4	Interieur inschakelen
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	5	Verkorte uitloop
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	6	Geheugen buffer
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	7	Niet gebruikt
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	8	Achtergrond muziek

[072] Derde gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	1	Systeemtest
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	2	Tijd en datum
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	3	Controle auto-inschakeling
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	4	Tijd auto-inschakeling
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	5	Download aan
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	6	Instelling verlichting
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	7	Instelling contrast
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	8	Instelling zoemer



INVULFORMULIEREN LCD V3.X

[073] Weergave download bericht

Standaard

| 0 | 0 | 3 | | | | | | (Geldige waarden zijn 000-255, 000 = bericht constant weergeven.
Dit nummer geeft het aantal keren aan dat een toets moet worden ingedrukt alvorens het bericht wordt verwijderd)

[074] Opties brand, calamiteiten en paniektoetsen

Standaard	Optie	ON	OFF
AAN		1 Brandtoets [F] actief	Brandtoets [F] niet actief
AAN		2 Calamiteittoets [A] actief	Calamiteittoets [A] niet actief
AAN		3 Paniektoets [P] actief	Paniektoets [P] inactief
UIT		4-8 Niet gebruikt	

[075] Vierde gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
AAN		1 DLS oproep door gebruiker	
UIT		2 Niet gebruikt	
UIT		3 Niet gebruikt	
AAN		4 Bevel uitgang #1	
AAN		5 Bevel uitgang #2	
UIT		6 Bevel uitgang #3	
UIT		7 Bevel uitgang #4	
UIT		8 Niet gebruikt	

[076] Bediendeelopties

Standaard	Optie	ON	OFF
AAN		1 Toegangscode weergeven	„X“ op display bij programmering
AAN		2 Interne klok weergeven	Interne klok niet weergeven
UIT		3 Interne klok 24-uurs weergave	Interne klok AM/PM weergave
AAN		4 Alarmgeheugen autom. scrollen	Alarmgeheugen niet autom. scrollen
UIT		5 Display temperatuur	
UIT		6 Overbrug opties	
UIT		5-8 Niet gebruikt	

[077] Vijfde gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
UIT		1 Thermostaat controle	
UIT		2 Temperatuur instelling	
UIT		3 Gebruiker instelling	
UIT		4 Thermostaat instelling	
UIT		5 Ventilatie controle	
UIT		6 codebediening zicht	
UIT		7-8 Niet gebruikt	



INVULFORMULIEREN LCD V3.X

[078] Zesde gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
UIT	1		Gebruiker instelling 24 uurs
UIT	2		Gebruiker instelling Dag
UIT	3		Gebruiker instelling Afwezig
UIT	4		Gebruiker instelling Nacht
UIT	5-8		Niet gebruikt

[101] – [108] Blok benaming (14 Karakters)

[101] Standaard: "System"	<input type="text"/>
[102] Standaard "Blok 2"	<input type="text"/>

[120] - [123] Bevel Uitgangs labels Blok 1 (14 Karakters)

[120] Standaard: "Command O/P 1"	<input type="text"/>
[121] Standaard: "Command O/P 2"	<input type="text"/>
[122] Standaard: "Command O/P 3"	<input type="text"/>
[123] Standaard: "Command O/P 4"	<input type="text"/>

[124] - [127] Bevel Uitgangs labels Blok 2 (14 Karakters)

[124] Standaard: "Command O/P 1"	<input type="text"/>
[125] Standaard: "Command O/P 2"	<input type="text"/>
[126] Standaard: "Command O/P 3"	<input type="text"/>
[127] Standaard: "Command O/P 4"	<input type="text"/>

[997] Opvragen software-versie

[998] Label copieer functie

1. Programmeer een LCD-bediendeel volledig.
2. Zorg dat alle LCD-bediendelen op de KEYBUS zijn aangesloten.
3. Ga via het geprogrammeerde bediendeel de installateursprogrammering binnen naar parameter [98], het bediendeel zal nu alle geprogrammeerde informatie overbrengen naar de andere LCD-bediendelen.
4. Na beëindiging druk [#].

[999] Standaard instelling LCD-Codebediendeel



INVULFORMULIEREN LCD PK5500

Programmering van een LCD-bediendeel PK5500

Voer in vanaf het LCD bedienpaneel [*] [8] [Installateurscode];

Op het display verschijnt “Enter Hoofdstuk ___”;

Voer nu de [*] toets in, op het LCD display verschijnt “Enter LCD section ___”;

Voer nu een 2 cijferige parameter in om het codebedienpaneel te programmeren.

Programmeerbare Labels - Parameters [001] - [064], [065], [066], [067], [101] – [108], [120] – [151].

De zone benamingen kunnen worden geprogrammeerd om het gebruik voor de eingebruiker eenvoudiger te maken.

Om een benaming te wijzigen kunt u onderstaande procedure volgen:

- Ga in de installateursprogrammering. Voer de parameter in van de te programmerende benaming.
- Gebruik de [<] [>] toetsen om de te veranderen letter te selecteren.
- Druk toets [1] tot [9] om de corresponderende letter in te voeren. Als u de eerste keer op de nummer-toets drukt, verschijnt de eerste letter, na nog een keer drukken verschijnt de volgende letter. Zie onderstaande lijst:

[1] - A, B, C, 1	[2] - D, E, F, 2	[3] - G, H, I, 3	[4] - J, K, L, 4	[5] - M, N, O, 5
[6] - P, Q, R, 6	[7] - S, T, U, 7	[8] - V, W, X, 8	[9] - Y, Z, 9, 0	[0] - Space

- Als de geselecteerde letter of nummer op het display verschijnt kunt u m.b.v. de [<] [>] toetsen de volgende locatie selecteren.
- Om de programmering is te beëindigen, drukt u op de [*] toets, scroll naar “Save” en druk [*].
- Begin opnieuw vanaf Stap 2 tot alle benamingen zijn geprogrammeerd.

[001] tot [064] Groeplabels (14 Karakters)

Standaard: “Zone 1”															
Standaard: “Zone 2”															
Standaard: “Zone 3”															
Standaard: “Zone 4”															
Standaard: “Zone 5”															
Standaard: “Zone 6”															
Standaard: “Zone 7”															
Standaard: “Zone 8”															
Standaard: “Zone 9”															
Standaard: “Zone 10”															
Standaard: “Zone 11”															
Standaard: “Zone 12”															
Standaard: “Zone 13”															
Standaard: “Zone 14”															
Standaard: “Zone 15”															
Standaard: “Zone 16”															
Standaard: “Zone 17”															
Standaard: “Zone 18”															
Standaard: “Zone 19”															
Standaard: “Zone 20”															
Standaard: “Zone 21”															
Standaard: “Zone 22”															



INVULFORMULIEREN LCD PK5500

[065] Brandalarm labels (28 Karakters)

Standaard: "Fire Zone"

[066] Melding "Groepen open kan niet aan"

Standaard: "System Has Failed to Arm"

[067] Melding "Alarm in ingeschakelde situatie"

Standaard: "Alarm Occured While Armed<>"

[071] Eerste gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	1	Houd [P] toets ingedrukt
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	2	Auto-Inschakelingen
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	3	Verkort inschakeling
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	4	Interieur inschakelen
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	5	Verkorte uitloop
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	6	Thermostaat bediening
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	7	Bevestiging storingen
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	8	Achtergrond muziek

[072] Tweede gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	1	DLS oproep door gebruiker
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	2	Voor toekomstig gebruik
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	3	Looptest
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	4	Tijd auto-inschakeling
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	5	Commando uitgang #1
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	6	Commando uitgang #2
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	7	Commando uitgang #3
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	8	Commando uitgang #4

[073] Weergave download bericht

Standaard (Geldige waarden zijn 000-255, 000 = bericht constant weergeven. Dit nummer geeft het aantal keren aan dat een toets moet worden ingedrukt alvorens het bericht wordt verwijderd)



INVULFORMULIEREN LCD PK5500

[074] Opties brand, calamiteiten en panieктоetsen

Standaard	Optie	ON	OFF
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	1 Brandtoets [F] actief	Brandtoets [F] niet actief
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	2 Calamiteittoets [A] actief	Calamiteittoets [A] niet actief
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	3 Panieктоets [P] actief	Panieктоets [P] inactief
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	4-8 Niet gebruikt	

[076] Bediendeelopties

Standaard	Optie	ON	OFF
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	1 Toegangscode weergeven	„X“ op display bij programmering
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	2 Interne klok weergeven	Interne klok niet weergeven
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	3 Interne klok 24-uurs weergave	Interne klok AM/PM weergave
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	4 Alarmgeheugen autom. scrollen	
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	5 Display temperatuur	
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	6 Overbrug opties	
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	7 Niet gebruikt	
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	8 Auto-Scroll open zones	

[077] Vijfde gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	1 Deurbel bij openen van zone	
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	2 Deurbel bij sluiten van zone	
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	3 Bediendeel PGM actief	
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	4 Taalkeuze vanuit elk men	Taalkeuze alleen door installateur
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	5 Voedings LED actief	
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	6 Voedings LED bij AC	Voedings LED bij AC afwezig
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	7 Alarmweergave bij ingeschakelt	
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	8 Lage temp. waarschuwing	

[080] PGM uitgang

01 | | PGM uitgang nummer

[101] – [108] Blok benaming (14 Karakters)

[101] Standaard: "Systeem"	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[102] Standaard "Blok 2"	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[103] Standaard "Blok 3"	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[104] Standaard "Blok 4"	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[105] Standaard "Blok 5"	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[106] Standaard "Blok 6"	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[107] Standaard "Blok 7"	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[108] Standaard "Blok 8"	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



INVULFORMULIEREN LCD PK5500

[120] - [151] Commando Uitgangs labels Blok 1 (14 Karakters)

- Voor Blok 1 commando uitgang 1-4 toets [120] tot [123]
- Voor Blok 2 commando uitgang 1-4 toets [124] tot [127]
- Voor Blok 3 commando uitgang 1-4 toets [128] tot [131]
- Voor Blok 4 commando uitgang 1-4 toets [132] tot [135]
- Voor Blok 5 commando uitgang 1-4 toets [136] tot [139]
- Voor Blok 6 commando uitgang 1-4 toets [140] tot [143]
- Voor Blok 7 commando uitgang 1-4 toets [144] tot [147]
- Voor Blok 8 commando uitgang 1-4 toets [148] tot [151]

[120] t/m [151] Standaard: "Command O/P 1-4"

[201]-[264] Deurbelprogrammering

Standaard	Optie	ON	OFF (Uit)
[AAN] <input type="checkbox"/>	1	6 piepjes	
[UIT] <input type="checkbox"/>	2	„Bing-Bing“ geluid	
[UIT] <input type="checkbox"/>	3	„Ding-Dong“ geluid	
[UIT] <input type="checkbox"/>	4	Alarmtoon	
[UIT] <input type="checkbox"/>	5-8	Voor toekomstig gebruik	

[995] [*] Standaard instellingen bediendeel opties

[996] [*] Standaard instellingen labels

[997] Opvragen software-versie

[998] [*] Label copieer functie

1. Programmeer een LCD-bediendeel volledig.
2. Zorg dat alle LCD-bediendelen op de KEYBUS zijn aangesloten.
3. Ga via het geprogrammeerde bediendeel de installateursprogrammering binnen naar parameter [98], het bediendeel zal nu alle geprogrammeerde informatie overbrengen naar de andere LCD-bediendelen.
4. Na beëindiging druk [#].

[999] Standaard instelling LCD-Codebediendeel



INVULFORMULIEREN

Programmeerblad PC 5020

INVULFORMULIER:

Klant: _____

Adres: _____

Telefoon : _____

Datum van de installatie: _____

Installateurscode: _____

Soort Module	Omschrijving	Omschrijving locatie
PC5020	Centrale controle paneel	_____
PC5108	Zone uitbreiding #1	_____
PC5108	Zone uitbreiding #2	_____
PC5108	Zone uitbreiding #3	_____
PC5108	Zone uitbreiding #4	_____
PC5108	Zone uitbreiding #5	_____
PC5108	Zone uitbreiding #6	_____
PC5132	Draadloze ontvanger	_____
PC5400	Seriële printer module	_____
PC5204	Uitgangsmodule	_____
PC5208	Uitgangsmodule	_____
Escort5580	Escort module	_____
PC5928	Audio interface module	_____

CodeBediendelen	Bediendeel Type	Omschrijving locatie
Codebediendeel 1	_____	_____
Codebediendeel 2	_____	_____
Codebediendeel 3	_____	_____
Codebediendeel 4	_____	_____
Codebediendeel 5	_____	_____
Codebediendeel 6	_____	_____
Codebediendeel 7	_____	_____
Codebediendeel 8	_____	_____



PROGRAMMERING VAN HET BEDIENDEEL

[000]Codebediendelen toekennen

Opmerking: Deze functies moeten op ieder bediendeel apart worden uitgevoerd.

[0]..... Adres (geldige waarden zijn 01 – 08, 11 - 18 en 21 - 28).

[1] - [5] Toewijzing functietoetsen 1 tot 5 (geldige waarden zijn 00 - 32)

Opties voor de functietoetsen:

00	Toets nul	17	[*] [1] aan-/af-wezig reactiveren
01	Selecteren blok 1	18	Niet gebruikt
02	Selecteren blok 2	19	Bevel uitgang #3
03	Aanwezig inschakelen	20	Niet gebruikt
04	Afwezig inschakelen	21	Bevel uitgang #4
05	[*] [9] Inschakelen zonder ingangsvertraging	22	Actieve Camera monitor selectie
06	[*] [4] Deurbel Aan / Uit	23	Overbrugging oproepen
07	[*] [6] [----] [4] Systeemtest	24	Overbrug groep oproepen
08	[*] [1] Overbruggings Mode	25	Niet gebruikt
09	[*] [2] Storingen op het bediendeel	26	Niet gebruikt
10	[*] [3] Alarmgeheugen	27	Selecteren blok 3
11	[*] [5] Gebruikersprogrammering	28	Selecteren blok 4
12	[*] [6] Gebruikerfuncties	29	Selecteren blok 5
13	Bevel uitgang #1 [*] [7] [1]	30	Selecteren blok 6
14	Bevel uitgang #2 [*] [7] [2]	31	Selecteren blok 7
15	Niet gebruikt	32	Selecteren blok 8
16	[*] [0] Snelle uitgang		

	Blok en Slot (Adres)	Functie-toets 1	Functie-toets 2	Functie-toets 3	Functie-toets 4	Functie-toets 5
LED standaard	1 1	0 3	0 4	0 6	1 4	1 6
LCD standaard	1 8	0 3	0 4	0 6	1 4	1 6
BEDIENDEEL 1						
BEDIENDEEL 2						
BEDIENDEEL 3						
BEDIENDEEL 4						
BEDIENDEEL 5						
BEDIENDEEL 6						
BEDIENDEEL 7						
BEDIENDEEL 8						



PROGRAMMERING VAN HET SYSTEEM:

Definitie Groepen

[00] Nulgroep	[18] 24 uurs sprinkler
[01] Vertraging 1	[19] 24 uurs water
[02] Vertraging 2	[20] 24 uurs vries
[03] Direct	[21] 24 uurs inst.reset / sabotage
[04] Interieur	[22] Sleutelschakelaar puls
[05] Interieur afwezig	[23] Sleutelschakelaar status
[06] Interieur afwezig met vertraging	[24] LINKS Answer
[07] 24 uurs brand met vertraging	[25] Intern vertraagd
[08] Standaard 24 uurs brandgroep	[26] 24 uurs geen alarm
[09] 24 uurs Supervisie	[27] Vertraagd 24 uurs waterstroming
[10] 24 uurs Supervisie zoemer	[28] 24 uurs waterstroming
[11] 24 uurs inbraak Luid	[29] Brand auto verificatie
[12] 24 uurs overval	[30] Brand bewaking
[13] 24 uurs gas	[31] Dag zone
[14] 24 uurs hitte	[87] Vertraagd 24 uur brand (draadloos)
[15] 24 uurs medisch	[88] Standaard 24 uur brand (draadloos)
[16] 24 uurs paniek	
[17] 24 uurs calamiteiten	

[001] Definitie van de Zones 1 - 16

Standaard

0 1		Zone 1
0 3		Zone 2
0 3		Zone 3
0 3		Zone 4
0 4		Zone 5
0 4		Zone 6
0 4		Zone 7
0 4		Zone 8

Standaard

0 0		Zone 9
0 0		Zone 10
0 0		Zone 11
0 0		Zone 12
0 0		Zone 13
0 0		Zone 14
0 0		Zone 15
0 0		Zone 16



[002] Definitie van de Zones 17 - 32

Standaard	Standaard				
0 0		Zone 17	0 0		Zone 25
0 0		Zone 18	0 0		Zone 26
0 0		Zone 19	0 0		Zone 27
0 0		Zone 20	0 0		Zone 28
0 0		Zone 21	0 0		Zone 29
0 0		Zone 22	0 0		Zone 30
0 0		Zone 23	0 0		Zone 31
0 0		Zone 24	0 0		Zone 32

[003] Definitie van de Zones 33 - 48

Standaard	Standaard				
0 0		Zone 33	0 0		Zone 41
0 0		Zone 34	0 0		Zone 42
0 0		Zone 35	0 0		Zone 43
0 0		Zone 36	0 0		Zone 44
0 0		Zone 37	0 0		Zone 45
0 0		Zone 38	0 0		Zone 46
0 0		Zone 39	0 0		Zone 47
0 0		Zone 40	0 0		Zone 48

[004] Definitie van de Zones 49 - 64

Standaard	Standaard				
0 0		Zone 49	0 0		Zone 57
0 0		Zone 50	0 0		Zone 58
0 0		Zone 51	0 0		Zone 59
0 0		Zone 52	0 0		Zone 60
0 0		Zone 53	0 0		Zone 61
0 0		Zone 54	0 0		Zone 62
0 0		Zone 55	0 0		Zone 63
0 0		Zone 56	0 0		Zone 64



[005] Systeemtijden

[01] Blok 1 in-/uitlooptijden

Standaard	Geldige waarden: [001-255]
0 3 0	_ _ _ _ Inloopvertraging 1
0 4 5	_ _ _ _ Inloopvertraging 2
1 2 0	_ _ _ _ Uitloopvertraging

[05] Blok 5 in-/uitlooptijden

Standaard	Geldige waarden: [001-255]
0 3 0	_ _ _ _ Inloopvertraging 1
0 4 5	_ _ _ _ Inloopvertraging 2
1 2 0	_ _ _ _ Uitloopvertraging

[02] Blok 2 in-/uitlooptijden

Standaard	Geldige waarden: [001-255]
0 3 0	_ _ _ _ Inloopvertraging 1
0 4 5	_ _ _ _ Inloopvertraging 2
1 2 0	_ _ _ _ Uitloopvertraging

[06] Blok 6 in-/uitlooptijden

Standaard	Geldige waarden: [001-255]
0 3 0	_ _ _ _ Inloopvertraging 1
0 4 5	_ _ _ _ Inloopvertraging 2
1 2 0	_ _ _ _ Uitloopvertraging

[03] Blok 3 in-/uitlooptijden

Standaard	Geldige waarden: [001-255]
0 3 0	_ _ _ _ Inloopvertraging 1
0 4 5	_ _ _ _ Inloopvertraging 2
1 2 0	_ _ _ _ Uitloopvertraging

[07] Blok 7 in-/uitlooptijden

Standaard	Geldige waarden: [001-255]
0 3 0	_ _ _ _ Inloopvertraging 1
0 4 5	_ _ _ _ Inloopvertraging 2
1 2 0	_ _ _ _ Uitloopvertraging

[04] Blok 4 in-/uitlooptijden

Standaard	Geldige waarden: [001-255]
0 3 0	_ _ _ _ Inloopvertraging 1
0 4 5	_ _ _ _ Inloopvertraging 2
1 2 0	_ _ _ _ Uitloopvertraging

[08] Blok 8 in-/uitlooptijden

Standaard	Geldige waarden: [001-255]
0 3 0	_ _ _ _ Inloopvertraging 1
0 4 5	_ _ _ _ Inloopvertraging 2
1 2 0	_ _ _ _ Uitloopvertraging

[09] Luidalarm tijd (alle blokken)

| 0 | 0 | 4 | |_|_|_|_| (invoer 001-255)

[006] Installateurscode

Standaard

| 5 | 5 | 5 | 5 | |_|_|_|_|



[007] Hoofdcode

Standaard

| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |

[008] Onderhoudscode

Standaard

| A | A | A | A | | | | |

OPTIES VOOR PROGRAMMEERBARE UITGANGEN

- | | |
|--|-------------------------------------|
| [01] Volg uitgang inbraak en brand | [14] SE-2 start (17) |
| [02] Niet gebruikt | [15] Sturing via DLS |
| [03] Brandmelder reset | [16] Niet gebruikt |
| [04] Niet gebruikt | [17] Afwezig ingeschakeld |
| [05] Systeem status | [18] Aanwezig ingeschakeld |
| [06] Veilig uitgang | [19] Bevel uitgang #1 ([*] [7] [1]) |
| [07] Zoemer volger | [20] Bevel uitgang #2 ([*] [7] [2]) |
| [08] In- / uitloopvolger | [21] Bevel uitgang #3 ([*] [7] [3]) |
| [09] Systeemstoring (met storingsopties) | [22] Bevel uitgang #4 ([*] [7] [4]) |
| [10] Flitslicht uitgang | [23] 24 uur stil (alleen PGM2) |
| [11] Systeemsabotage | [24] 24 uur luid (alleen PGM2) |
| [12] TLM en alarm | [25] vertraagd inbraak en brand |
| [13] Kissoff | |

OPMERKING: Uitgang opties [03] en [20] mogen nooit in een systeem samen geprogrammeerd worden.

[009] Programmeerbare uitgangen (PGM 1 & 2)

OPMERKING: Programmeer de PGM kenmerken in parameter [501] – [514] en blok toekenning in parameter [551] – [564].

Standaard

| 1 | 9 | | | |

PGM1

Standaard

| 1 | 0 | | | |

PGM2

[010] Programmeerbare uitgangen (PGM 3-10)

OPMERKING: Programmeer de PGM kenmerken in parameter [501] – [514] en blok toekenning in parameter [551] – [564].

Standaard

| 0 | 1 | | | |

PGM3 (PC5020 / PC5208)

Standaard

| 0 | 1 | | | |

PGM7 (PC5208)

| 0 | 1 | | | |

PGM4 (PC5020 / PC5208)

| 0 | 1 | | | |

PGM8 (PC5208)

| 0 | 1 | | | |

PGM5 (PC5208)

| 0 | 1 | | | |

PGM9 (PC5208)

| 0 | 1 | | | |

PGM6 (PC5208)

| 0 | 1 | | | |

PGM10 (PC5208)

OPMERKING: De eerste twee secties bepalen zowel de functie van PGM 3+4 op het hoofdpaneel als wel de eerste twee uitgangen op de PC5208 module.



[011] PC5204 Programmeerbare uitgangen (PGM 11-13)

OPMERKING: Programmeer de PGM kenmerken in parameter [501] – [514] en blok toekenning in parameter [551] – [564].

Standaard

| 0 | 1 | | |

PGM11

Standaard

| 0 | 1 |

| | |

PGM13

| 0 | 1 | | |

PGM12

| 0 | 1 |

| | |

PGM14

[012] Instellingen blokkering code bediendeel

OPMERKING: Het systeem kan niet worden uitgeschakeld middels sleutelschakelaar indien bediendeel blokkering actief is.

Standaard

| 0 | 0 | 0 |

| | | |

Aantal foutieve codes voor blokkering (001-255)

| 0 | 0 | 0 |

| | | |

Blokkeerduur (001-255 minuten)

[013] Eerste systeeminstellingen

Standaard

Indicatie

AAN

UIT

| UIT | |

1

Verbreek contacten

Eindweerstand

| UIT | |

2

Dubbele eindweerstand

Enkele eindweerstand

| AAN* | |

3

Alle storingen op bediendeel
als ingeschakeld

Alleen brandstoring op bediendeel
als ingeschakeld

| UIT | |

4

Sabotages / storingen niet
getoont als open

Sabotages / storingen
getoont als open

| AAN | |

5

Auto-in schema in [*][6]

Alleen in install. prog.

| AAN | |

6

Hoorbare uitgangsfout actief

Hoorbare uitgangsfout inactief

| AAN | |

7

Geheugen buffer volgt
Swinger Shutdown

Geheugen buffer volgt. niet
Swinger Shutdown niet

| UIT | |

8

Tijdelijk brandpatroon signaal

Normaal pulseren brand signaal

* Optie 3 moet UIT zijn als bediendelen met een versie ouder dan v2.0 gebruikt worden.



[014] Tweede systeeminstellingen

Standaard	Indicatie	AAN	UIT
UIT	<input type="checkbox"/>	1 Luidalarm puls bij in- / uitschakeling	Geen luid alarmpuls bij in- / uitschakeling
UIT	<input type="checkbox"/>	2 Luidalarmpuls bij auto inschakeling	Geen luidalarmpuls bij auto inschakelen
UIT	<input type="checkbox"/>	3 Luidalarmpuls tijdens uitlooptijd	Geen luidalarmpuls tijdens uitlooptijd
UIT	<input type="checkbox"/>	4 Luidalarmpuls tijdens inlooptijd	Geen luidalarmpuls tijdens inlooptijd
UIT	<input type="checkbox"/>	5 Luidalarmpuls bij storing	Geen Luidalarmpuls bij storing
AAN	<input type="checkbox"/>	6 Indicatietoon uitlooptijd	Geen Indicatietoon uitlooptijd
UIT	<input type="checkbox"/>	7 Stop uitlooptijd	Stop uitlooptijd niet
UIT	<input type="checkbox"/>	8 Luidalarm brand continu	Luidalarm brand niet continu

[015] Derde systeeminstellingen

Standaard	Indicatie	AAN	UIT
AAN	<input type="checkbox"/>	1 Brand toetsen aan	Brand toetsen uit
UIT	<input type="checkbox"/>	2 Paniek toetsen luid	Paniek toetsen stil
UIT	<input type="checkbox"/>	3 Verkort uitloop actief	Geen verkorte uitloop
AAN *	<input type="checkbox"/>	4 Verkort inschakelen actief	Geen verkort inschakelen
UIT **	<input type="checkbox"/>	5 Code nodig voor overbrugging	Geen code voor overbrugging
UIT	<input type="checkbox"/>	6 Hoofdcode niet te veranderen (Door gebruiker)	Hoofdcode te veranderen (Door gebruiker)
AAN	<input type="checkbox"/>	7 TLM aan	TLM uit
UIT	<input type="checkbox"/>	8 TLM storing luid als ingeschakeld	TLM storing stil

* Indien optie [5] aan staat zullen functietoetsen welke zijn geprogrammeerd als [08] een toegangscode vereisen ongeacht of optie [4] aanstaat.



[016] Vierde systeeminstellingen

Standaard	Indicatie	AAN	UIT
<u>AAN</u> <input type="checkbox"/>	1	220 Volt storing in display	220 Volt storing niet in display
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	2	Storing LED flits bij 220 Volt storing	Storing LED flitst niet bij 220 Volt storing
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	3	Verlichting bediendeel doven	Verlichting Bediendeel altijd aan
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	4	Code nodig voor stop uitdoving	Code niet nodig voor stop uitdoving
<u>AAN</u> <input type="checkbox"/>	5	Verlichting toetsen bediendeel aan	Verlichting toetsen bediendeel uit
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	6	Energiebesparing	Geen energiebesparing
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	7	Overbrugging weergeven bij ingeschakeld	Overbrugging niet weergeven bij ingeschakeld
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	8	Sabotage bediendelen	Geen sabotage bediendelen

[017] Vijfde systeeminstellingen

Standaard	Indicatie	AAN	UIT
<u>AAN</u> <input type="checkbox"/>	1	Uitsch. door niet geïdentificeerde draadloze toets actief	Niet actief
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	2	RF stoorsignaal log na 5 minuten	RF stoorsignaal log na 30 seconden
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	3	RF stoorsignaal luid puls	RF stoorsignaal zoemer puls
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	4	Dubbele melding	Niet actief
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	5	Late inschakeling	Niet actief
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	6	Zomer / Wintertijd actief	Niet actief
<u>AAN</u> <input type="checkbox"/>	7	Periodieke camera test actief	Niet actief
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	8	Alleen sirene puls bij afwezig inschakelen	Altijd sirene puls bij in-/uitschakelen



[018] Zesde systeeminstellingen

Standaard	Indicatie	AAN	UIT
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	1	Testmelding onderdrukken actief	Testmelding onderdrukken niet actief
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	2	Niet gebruikt	
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	3	Niet gebruikt	
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	4	Waterstroming sirene stop actief	Waterstroming sirene stop niet actief
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	5	Bediendeel zoemer volgt sirene	Bediendeel zoemer volgt sirene niet
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	6	Cross zone actief	Cross zone niet actief
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	7	Uitgang vertraging herstart actief	Niet actief
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	8	AC storing zoemer actief	Geen zoemer bij AC storing

[020] Toewijzing van bediendeelzones

Opmerking: Er mag slechts een bediendeel worden toegewezen aan een zone.

<u>0</u> <u>0</u> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bediendeel zone (adres 1)	Geldige waarden zijn zones 01-64
<u>0</u> <u>0</u> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bediendeel zone (adres 2)	Geldige waarden zijn zones 01-64
<u>0</u> <u>0</u> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bediendeel zone (adres 3)	Geldige waarden zijn zones 01-64
<u>0</u> <u>0</u> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bediendeel zone (adres 4)	Geldige waarden zijn zones 01-64
<u>0</u> <u>0</u> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bediendeel zone (adres 5)	Geldige waarden zijn zones 01-64
<u>0</u> <u>0</u> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bediendeel zone (adres 6)	Geldige waarden zijn zones 01-64
<u>0</u> <u>0</u> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bediendeel zone (adres 7)	Geldige waarden zijn zones 01-64
<u>0</u> <u>0</u> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bediendeel zone (adres 8)	Geldige waarden zijn zones 01-64

[030] Zone reactietijden

Standaard	Indicatie	AAN	UIT
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	1	Zone 1 snelle reactietijd	Zone 1 normale reactietijd
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	2	Zone 2 snelle reactietijd	Zone 2 normale reactietijd
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	3	Zone 3 snelle reactietijd	Zone 3 normale reactietijd
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	4	Zone 4 snelle reactietijd	Zone 4 normale reactietijd
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	5	Zone 5 snelle reactietijd	Zone 5 normale reactietijd
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	6	Zone 6 snelle reactietijd	Zone 6 normale reactietijd
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	7	Zone 7 snelle reactietijd	Zone 7 normale reactietijd
<u>UIT</u> <input type="checkbox"/>	8	Zone 8 snelle reactietijd	Zone 8 normale reactietijd



INVULFORMULIEREN

KENMERKEN GROEPEN 1-32

Kenmerk:	AAN UIT	Indicatie 1	Indicatie 2	Indicatie 3	Indicatie 4	Indicatie 5	Indicatie 6	Indicatie 7	Indicatie 8	Indicatie 9
		Luidalarm Stil alarm	Continu Pulserend	Zoemer Uit	Overbr. Uit	Gef.Insch. Uit	Swinger Uit	Vertr.Meld. Uit	Draadloos Uit	cross Uit
Zone Type:										
[00] Nulgroep		N	N	N	N	N	N	N	N	N
[01] Vertraagd 1		Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N
[02] Vertraagd 2		Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N
[03] Direct		Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N
[04] Interieur		Y	Y	N	Y	N	Y	N	N	N
[05] Interieur afwezig		Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N
[06] Interieur afwezig met vertaging		Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N
[07] 24 uur brand met vertr.		Y	N	N	N	N	N	N	N	N
[08] standaard 24 uur brand		Y	N	N	N	N	N	N	N	N
[09] 24 uurs stil		N	Y	N	N	Y	N	N	N	N
[10] 24 uurs zoemer		N	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[11] 24 uurs Luid		Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[12] 24 uurs overval		N	Y	N	N	N	N	N	N	N
[13] 24 uurs gas		Y	N	N	N	N	N	N	N	N
[14] 24 uurs hitte		Y	N	N	N	N	N	N	N	N
[15] 24 uurs medisch		Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
[16] 24 uurs paniek		Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
[17] 24 uurs calamiteiten		Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
[18] 24 uurs sprinkler		Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
[19] 24 uurs water		Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
[20] 24 uurs vries		Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
[21] 24 uurs inst.reset / sabotage		Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
[22] sleutelschakelaar puls		N	N	N	N	Y	N	N	N	N
[23] sleutelschakelaar status		N	N	N	N	Y	N	N	N	N
[25] interieur vertraagd		Y	Y	N	Y	N	Y	N	N	N
[26] 24 uurs geen alarm		N	N	N	N	Y	N	N	N	N
[27] Vertr. 24uurs waterstroming		Y	N	N	N	N	N	N	N	N
[28] 24 uurs waterstroming		Y	N	N	N	N	N	N	N	N
[29] Brand auto verificatie		Y	N	N	N	N	N	N	N	N
[30] Brand bewaking		N	N	N	N	N	N	N	N	N
[31] Dag zone		Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N
[87] 24 uurs brand vert. draadloos		Y	N	N	N	N	N	N	Y	N
[88] 24 uurs brand stand. Draadloos		Y	N	N	N	N	N	N	Y	N



INVULFORMULIEREN

Parameter	Zone #	Zone type*	Kenmerken								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
[101]	1	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[102]	2	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[103]	3	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[104]	4	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[105]	5	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[106]	6	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[107]	7	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[108]	8	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[109]	9	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[110]	10	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[111]	11	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[112]	12	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[113]	13	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[114]	14	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[115]	15	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[116]	16	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[117]	17	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[118]	18	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[119]	19	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[120]	20	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[121]	21	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[122]	22	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[123]	23	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[124]	24	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[125]	25	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[126]	26	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[127]	27	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[128]	28	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[129]	29	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[130]	30	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[131]	31	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[132]	32	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



INVULFORMULIEREN

Parameter	Zone #	Zone type*	Kenmerken								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
[133]	33	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[134]	34	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[135]	35	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[136]	36	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[137]	37	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[138]	38	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[139]	39	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[140]	40	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[141]	41	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[142]	42	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[143]	43	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[144]	44	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[145]	45	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[146]	46	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[147]	47	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[148]	48	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[149]	49	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[150]	50	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[151]	51	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[152]	52	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[153]	53	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[154]	54	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[155]	55	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[156]	56	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[157]	57	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[158]	58	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[159]	59	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[160]	60	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[161]	61	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[162]	62	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[163]	63	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[164]	64	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



[165] Aantal kiespogingen voor ieder telefoonnummer

Standaard

| 0 | 0 | 8 | | | | | | Geldige waarden zijn 001-015 pogingen (Voer niet 000 in)

[166] Wachtijd voor handshake na nummervorming (alle formaten)

Standaard

| 0 | 4 | 0 | | | | | | Geldige waarden zijn 001-255 seconden

[170] PGM uitgang timer

Standaard

| 0 | 0 | 5 | | | | | | Geldige waarden zijn 001-255 seconden

[175] Auto-In Uitstellen timer

Standaard

| 0 | 0 | 0 | | | | | | Geldige waarden zijn 001-255 Minuten, 000 om uit te schakelen.

[176] Cross zone / Politiecode timer

Standaard

| 0 | 0 | 0 | | | | | | Geldige waarden zijn 001-255 Minuten

[177] Waterstroming vertragingstimer

Standaard

| 0 | 0 | 0 | | | | | | Geldige waarden zijn 001-090 Seconden



AUTO INSCHAKEL SCHEMA'S

Voer de tijd (HH:MM) in voor elke dag waarop een Auto Inschakel schema actief dient te zijn.
Alle invoer waardes zijn standaard 9999 (Uitgeschakeld), Geldige waardes zijn 0000-2399

[181] Blok 1 Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

[185] Blok 5 Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

[182] Blok 2 Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

[186] Blok 6 Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

[183] Blok 3 Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

[187] Blok 7 Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

[184] Blok 4 Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

[188] Blok 8 Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag



[190] Geen activiteit inschakel vooralarm timer

Standaard **Blok**
| 0 | 0 | 1 | Alle | | | | Geldige waarden zijn 001-255 seconden, geen vooralarm

Geen activiteit inschakel timers

Parameter	Blok		
[191]	1		Geldige waarden zijn 001-255 seconden, 000 om uit te zetten
[192]	2		Geldige waarden zijn 001-255 seconden, 000 om uit te zetten
[193]	3		Geldige waarden zijn 001-255 seconden, 000 om uit te zetten
[194]	4		Geldige waarden zijn 001-255 seconden, 000 om uit te zetten
[195]	5		Geldige waarden zijn 001-255 seconden, 000 om uit te zetten
[196]	6		Geldige waarden zijn 001-255 seconden, 000 om uit te zetten
[197]	7		Geldige waarden zijn 001-255 seconden, 000 om uit te zetten
[198]	8		Geldige waarden zijn 001-255 seconden, 000 om uit te zetten

OPMERKING: Standaard voor alle blokken = 000

[199] Auto- inschakeling vooralarm timer

Standaard
| 0 | 0 | 5 | | | | | Geldige waarden zijn 001-255 seconden



BLOK EN ZONE PROGRAMMERING

[201] Blok selectie

Standaard	Indicatie	AAN	UIT	
AAN	<input type="checkbox"/>	1	Blok 1 geactiveerd	Kan niet worden uitgezet
UIT	<input type="checkbox"/>	2	Blok 2 geactiveerd	Uit
UIT	<input type="checkbox"/>	3	Blok 3 geactiveerd	Uit
UIT	<input type="checkbox"/>	4	Blok 4 geactiveerd	Uit
UIT	<input type="checkbox"/>	5	Blok 5 geactiveerd	Uit
UIT	<input type="checkbox"/>	6	Blok 6 geactiveerd	Uit
UIT	<input type="checkbox"/>	7	Blok 7 geactiveerd	Uit
UIT	<input type="checkbox"/>	8	Blok 8 geactiveerd	Uit

Toekennen van zones aan blokken

In de parameters [202] – [265] wordt bepaald welke zones aan welk blok zijn toegekend.

OPMERKING: Standaard zijn zones 1 t/m 8 toegekend aan blok 1, alle overige zones zijn niet aan een blok toegekend.

AAN = Toegekend aan het blok; UIT = Niet toegekend aan het blok

Parameter	Blok	Zone							
[202]	1	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[203]	1	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[204]	1	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[205]	1	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[206]	1	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[207]	1	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[208]	1	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[209]	1	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



INVULFORMULIEREN

Parameter	Blok	Zone							
[210]	2	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[211]	2	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[212]	2	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[213]	2	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[214]	2	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[215]	2	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[216]	2	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[217]	2	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Parameter	Blok	Zone							
[218]	3	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[219]	3	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[220]	3	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[221]	3	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[222]	3	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[223]	3	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[224]	3	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[225]	3	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Parameter	Blok	Zone							
[226]	4	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[227]	4	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[228]	4	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[229]	4	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[230]	4	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[231]	4	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



INVULFORMULIEREN

[232]	4	49	50	51	52	53	54	55	56
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[233]	4	57	58	59	60	61	62	63	64
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Parameter	Blok	Zone							
------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

[234]	5	01	02	03	04	05	06	07	08
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[235]	5	09	10	11	12	13	14	15	16
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[236]	5	17	18	19	20	21	22	23	24
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[237]	5	25	26	27	28	29	30	31	32
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[238]	5	33	34	35	36	37	38	39	40
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[239]	5	41	42	43	44	45	46	47	48
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[240]	5	49	50	51	52	53	54	55	56
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[241]	5	57	58	59	60	61	62	63	64
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Parameter	Blok	Zone							
------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

[242]	6	01	02	03	04	05	06	07	08
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[243]	6	09	10	11	12	13	14	15	16
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[244]	6	17	18	19	20	21	22	23	24
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[245]	6	25	26	27	28	29	30	31	32
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[246]	6	33	34	35	36	37	38	39	40
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[247]	6	41	42	43	44	45	46	47	48
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[248]	6	49	50	51	52	53	54	55	56
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[249]	6	57	58	59	60	61	62	63	64
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Parameter	Blok	Zone							
------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

[250]	7	01	02	03	04	05	06	07	08
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[251]	7	09	10	11	12	13	14	15	16
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[252]	7	17	18	19	20	21	22	23	24
-------	---	----	----	----	----	----	----	----	----



INVULFORMULIEREN

[253]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		25	26	27	28	29	30	31	32
[254]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		33	34	35	36	37	38	39	40
[255]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		41	42	43	44	45	46	47	48
[256]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		49	50	51	52	53	54	55	56
[257]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		57	58	59	60	61	62	63	64

Parameter	Blok	Zone							
[258]	8	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[259]	8	09	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[260]	8	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[261]	8	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[262]	8	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[263]	8	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[264]	8	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[265]	8	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



KIEZER PROGRAMMERING

Opmerking: Voor parameter [301] tot [353] is de standaardinstelling [F].

[301] Eerste Telefoonnummer

[302] Tweede Telefoonnummer

[303] Derde Telefoonnummer

Klant nummers (Aansluitnummers)

Voer een zescijferig klantnummer in voor het systeem klantnummer, SIA gebruikt dit klantnummer voor doormelding van alle blokken, alleen SIA ondersteund 6 cijferige aansluitnummers, Indien de laatste 2 cijfers van het klant nummer geprogrammeerd zijn als FF dan zal het paneel alleen de eerste 4 digits gebruiken.

[310] Systeem klantnummer

Blok klantnummers

Parameter	Blok	Blok klannummer
[311]	1	<input type="text"/>
[312]	2	<input type="text"/>
[313]	3	<input type="text"/>
[314]	4	<input type="text"/>
[315]	5	<input type="text"/>
[316]	6	<input type="text"/>
[317]	7	<input type="text"/>
[318]	8	<input type="text"/>



TRANSMISSIE CODES

Alarmcodes voor groepen 1 - 64

[320]	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7	Zone 8
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
	Zone 9	Zone 10	Zone 11	Zone 12	Zone 13	Zone 14	Zone 15	Zone 16
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
[321]	Zone 17	Zone 18	Zone 19	Zone 20	Zone 21	Zone 22	Zone 23	Zone 24
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
	Zone 25	Zone 26	Zone 27	Zone 28	Zone 29	Zone 30	Zone 31	Zone 32
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
[322]	Zone 33	Zone 34	Zone 35	Zone 36	Zone 37	Zone 38	Zone 39	Zone 40
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
	Zone 41	Zone 42	Zone 43	Zone 44	Zone 45	Zone 46	Zone 47	Zone 48
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
[323]	Zone 49	Zone 50	Zone 51	Zone 52	Zone 53	Zone 54	Zone 55	Zone 56
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
	Zone 57	Zone 58	Zone 59	Zone 60	Zone 61	Zone 62	Zone 63	Zone 64
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _

Herstelcodes voor groepen 1 - 64

[324]	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7	Zone 8
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
	Zone 9	Zone 10	Zone 11	Zone 12	Zone 13	Zone 14	Zone 15	Zone 16
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
[325]	Zone 17	Zone 18	Zone 19	Zone 20	Zone 21	Zone 22	Zone 23	Zone 24
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
	Zone 25	Zone 26	Zone 27	Zone 28	Zone 29	Zone 30	Zone 31	Zone 32
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
[326]	Zone 33	Zone 34	Zone 35	Zone 36	Zone 37	Zone 38	Zone 39	Zone 40
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
	Zone 41	Zone 42	Zone 43	Zone 44	Zone 45	Zone 46	Zone 47	Zone 48
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
[327]	Zone 49	Zone 50	Zone 51	Zone 52	Zone 53	Zone 54	Zone 55	Zone 56
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
	Zone 57	Zone 58	Zone 59	Zone 60	Zone 61	Zone 62	Zone 63	Zone 64
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _



[328] Verschillende alarmcodes

_ _ _ Alarm onder dwang	_ _ _	Herstel supervisiestoring groepen
_ _ _ Uitschakeling na alarm	_ _ _	Cross zone / Politiecode
_ _ _ Recent ingeschakeld	_ _ _	Inbraak niet geverifieerd
_ _ _ Supervisiestoring groepen uitbr.	_ _ _	Alarm geannuleerd

[329] Prioriteit-/ noodcodes

_ _ _ Bediendeel brand alarm	_ _ _	Bediendeel brand herstel
_ _ _ Bediendeelhulp alarm	_ _ _	Bediendeel hulp herstel
_ _ _ Bediendeel paniek alarm	_ _ _	Bediendeel paniek herstel
_ _ _ PGM2 alarm	_ _ _	PGM2 herstel

Sabotagecodes voor groepen 1 - 64

[330]	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7	Zone 8
	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _
	Zone 9	Zone 10	Zone 11	Zone 12	Zone 13	Zone 14	Zone 15	Zone 16
	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _
[331]	Zone 17	Zone 18	Zone 19	Zone 20	Zone 21	Zone 22	Zone 23	Zone 24
	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _
	Zone 25	Zone 26	Zone 27	Zone 28	Zone 29	Zone 30	Zone 31	Zone 32
	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _
[332]	Zone 33	Zone 34	Zone 35	Zone 36	Zone 37	Zone 38	Zone 39	Zone 40
	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _
	Zone 41	Zone 42	Zone 43	Zone 44	Zone 45	Zone 46	Zone 47	Zone 48
	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _
[333]	Zone 49	Zone 50	Zone 51	Zone 52	Zone 53	Zone 54	Zone 55	Zone 56
	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _
	Zone 57	Zone 58	Zone 59	Zone 60	Zone 61	Zone 62	Zone 63	Zone 64
	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _



Herstel sabotage codes voor groepen 1 - 64

[334]	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7	Zone 8
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
	Zone 9	Zone 10	Zone 11	Zone 12	Zone 13	Zone 14	Zone 15	Zone 16
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
[335]	Zone 17	Zone 18	Zone 19	Zone 20	Zone 21	Zone 22	Zone 23	Zone 24
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
	Zone 25	Zone 26	Zone 27	Zone 28	Zone 29	Zone 30	Zone 31	Zone 32
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
[336]	Zone 33	Zone 34	Zone 35	Zone 36	Zone 37	Zone 38	Zone 39	Zone 40
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
	Zone 41	Zone 42	Zone 43	Zone 44	Zone 45	Zone 46	Zone 47	Zone 48
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
[337]	Zone 49	Zone 50	Zone 51	Zone 52	Zone 53	Zone 54	Zone 55	Zone 56
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
	Zone 57	Zone 58	Zone 59	Zone 60	Zone 61	Zone 62	Zone 63	Zone 64
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _

[338] Diverse sabotagecodes

- |_|_|_| Algemene systeemsabotage
- |_|_|_| Annulering algemeenr systeemsabotage
- |_|_|_| Bediendeelblokkering

[339 - 342] Inschakelcodes 1 - 32

Parameter

[339]	Code 1	Code 2	Code 3	Code 4	Code 5	Code 6	Code 7	Code 8
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
	Code 9	Code 10	Code 11	Code 12	Code 13	Code 14	Code 15	Code 16
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
[340]	Code 17	Code 18	Code 19	Code 20	Code 21	Code 22	Code 23	Code 24
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _
	Code 25	Code 26	Code 27	Code 28	Code 29	Code 30	Code 31	Code 32
	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _



[341] Inschakelcodes diversen

_ _ _	Ingeschakeld met code onder dwang 33	_ _ _	Ingeschakeld met bewakingscode 42
_ _ _	Ingeschakeld met code onder dwang 34	_ _ _	Overbrugd ingeschakeld
_ _ _	Ingeschakeld met hoofdcod 40	_ _ _	Speciale inschakeling
_ _ _	Ingeschakeld met bewakingscode 41	_ _ _	Late inschakeling

[342 - 344] Uitschakelcodes 1 - 32

Parameter

[342]	Code 1	Code 2	Code 3	Code 4	Code 5	Code 6	Code 7	Code 8
	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _
	Code 9	Code 10	Code 11	Code 12	Code 13	Code 14	Code 15	Code 16
	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _
[343]	Code 17	Code 18	Code 19	Code 20	Code 21	Code 22	Code 23	Code 24
	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _
	Code 25	Code 26	Code 27	Code 28	Code 29	Code 30	Code 31	Code 32
	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _

[344] Uitschakelcodes diversen

_ _ _	Uitgeschakeld met code onder dwang 33	_ _ _	Uitgeschakeld met bewakingscode 42
_ _ _	Uitgeschakeld met code onder dwang 34	_ _ _	Auto-inschakeling afgebroken
_ _ _	Uitgeschakeld met hoofdcod 40	_ _ _	Speciale uitschakeling
_ _ _	Uitgeschakeld met bewakingscode 41		

[345] Storingcodes

_ _ _	Storing Accu	_ _ _	Storing AUX voeding
_ _ _	Storing 220 volt	_ _ _	TLM storing via Links
_ _ _	Storing Luid alarm	_ _ _	Algemene systeem storing
_ _ _	Storing Brand circuit	_ _ _	Algemene supervisiestoring

[346] Herstelcodes storing

_ _ _	Herstel storing Accu	_ _ _	Herstel storing AUX voeding
_ _ _	Herstel storing 220 volt	_ _ _	Herstel (telefoon) TLM storing
_ _ _	Herstel storing Luid alarm	_ _ _	Herstel algemene systeem storing
_ _ _	Herstel storing Brand circuit	_ _ _	Herstel algemene supervisiestoring



[347] Diverse storingcodes

|_|_|_|Communicatie storing Telefoonnummer 1 herstel

|_|_|_|Communicatie storing Telefoonnummer 2 herstel

|_|_|_|Geheugenbuffer 75% vol

|_|_|_|Start downloading

|_|_|_|Stop downloading

|_|_|_|Algemene zonestoring

|_|_|_|Herstel algemene zonestoring

|_|_|_|Geen activiteit doormeldcode

|_|_|_|Accustoring draadloze comp.

|_|_|_| Herstel accustoring draadloze component

[352] Testcodes

|_|_|_|Looptest start

|_|_|_|Looptest einde

|_|_|_|Testmelding met storing

|_|_|_|Testmelding

|_|_|_|Systeemtest

|_|_|_|LinksTestmelding

[350] Protocol kiezer

**Opmerking: het derde telefoonnummer volgt het formaat van het eerste telefoonnummer.
Voor downlook toepassing moet het SIA FSK protocol worden geselecteerd. Standaard**

| 0 | 4 | |_|_|_| Eerste/derde telefoonnummer

| 0 | 4 | |_|_|_| Tweede telefoonnummer

01 20 BPS, 1400Hz Handshake **04** SIA FSK **07** 10 BPS, 1400Hz Handshake

02 20 BPS, 2300Hz Handshake **05** Niet gebruikt **08** 10 BPS, 2300Hz Handshake

03 DTMF CONTACT I.D. **06** Privélijn



Doormelden codes naar telefoon nummer

Alarm / herstel meldingen

Parameter	Blok	Optie:					
		1	2	3	4	5	6-8
		1e tel.	2e tel.	1e tel. Links	2e tel. Links	Altern. Kiezer	Niet gebr.
	Standaard	AAN	UIT	UIT	UIT	AAN	
[351]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[352]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[353]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[354]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[355]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[356]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[357]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[358]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sabotage / herstel meldingen

Parameter	Blok	Optie:					
		1	2	3	4	5	6-8
		1e tel.	2e tel.	1e tel. Links	2e tel. Links	Altern. Kiezer	Niet gebr.
	Standaard	AAN	UIT	UIT	UIT	AAN	
[359]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[360]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[361]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[362]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[363]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[364]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[365]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[366]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

In- / Uitschakel meldingen

Parameter	Blok	Optie:					
		1	2	3	4	5	6-8
		1e tel.	2e tel.	1e tel. Links	2e tel. Links	Altern. Kiezer	Niet gebr.
	Standaard	AAN	UIT	UIT	UIT	AAN	
[367]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[368]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[369]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[370]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[371]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[372]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[373]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[374]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



System meldingen

Parameter	Blok	Optie:	1 1e tel.	2 2e tel.	3 1e tel. Links	4 2e tel. Links	5 Altern. Kiezer	6-8 Niet gebr.
		Standaard	AAN	UIT	UIT	UIT	AAN	
[375]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Testmeldingen

Parameter	Blok	Optie:	1 1e tel.	2 2e tel.	3 1e tel. Links	4 2e tel. Links	5 Altern. Kiezer	6-8 Niet gebr.
		Standaard	AAN	UIT	UIT	UIT	AAN	
[376]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[377] Instellingen kiezer

Standaard

<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Swinger Shutdown limiet (001-014 meldingen, 000 = uit) (alarm en herstel)
<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Swinger Shutdown limiet (001-014 meldingen, 000 = uit) (Sabotage en herstel)
<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Swinger Shutdown limiet (001-014 meldingen, 000 = uit) (Storing en herstel)
<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vertragingstijd meldingen (001-255 seconden)
<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vertragingstijd meldingen storing 220 volt (001-255 minuten)
<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vertraging TLM melding (003-255 aantal pogingen)
<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Testmeldingscyclus (001-255 minuten/dagen)*
<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Testmeldingscyclus Links (001-255 minuten/dagen)
<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vertragingstijd accustoring draadloos (000-255 dagen)
<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Geen activiteit transmissievertraging tijd (000-255 uren/dagen)
<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Communicatie annuleren venster (000-255 minuten)

Opmerking: om 220 volt uitval vertragingstijd uit te schakelen programmeert u [000].

[378] Testmeldingstijd

Standaard

<input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Geldige waarden zijn 0000-2359, 9999 voor geen testmelding
---	--	--



[380] Eerste kiezer instellingen

Stand.		Optie	AAN	UIT
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	1	Kiezer aangeschakeld	Kiezer uitgeschakeld
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	2	Herstel na luidalarm	Herstel bij groep in rust
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	3	Pulskiezen	DTMF kiezen
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	4	Pulskiezen vanaf vijfde poging	Altijd DTMF kiezen
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	5	Derde telefoonnummer actief	Derde telefoonnummer niet actief
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	6	Afwisselend kiezen	1 ^e nr., backup naar 3 ^e
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	7	Zowel links als vaste tel. Lijn.	Links als backup van vaste tel lijn
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	8	Activiteit monitoren	Inschakelingen monitoren

[381] Tweede kiezer instellingen

Stand.		Optie	AAN	UIT
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	1	Zoemer bij uitgeschakeld na alarm	Geen zoemer bij uitgeschakeld na alarm
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	2	Luidalarpuls bij uitgeschakeld na alarm	Geen luid alarm bij uitgeschakeld na alarm
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	3	SIA met geprogrammeerde PAC codes	SIA met standaard PAC code
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	4	Zoemer bij bevestiging inschakeling	Geen zoemer bij bevestigde inschak.
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	5	Niet gebruikt	
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	6	Niet gebruikt	
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	7	Contact ID met geprogrammeerde PAC codes	Contact ID met standaard PAC codes
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	8	Locale mode geactiveerd	Niet actief (PC5108L Inst. Handl.)

[382] Derde kiezer instellingen

Stand.		Optie	AAN	UIT
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	1	CID gedeeltelijk in = 5	CID gedeeltelijk in = 4
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	2	Alarm transmissie tijdens looptest	Geen alarm transmissie tijdens looptest
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	3	Comm. annuleren melding actief	Comm. Annuleren melding niet actief
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	4	niet gebruikt	
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	5	Niet gebruikt	
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	6	AC storing transm. vertr. Uren	AC storing transm. vertr. minuten
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	7	Niet gebruikt	
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	8	Niet gebruikt	



PGM KENMERKEN

Programmeer de volgende kenmerken alleen voor de genoemde PGM opties, alle anderen worden genegeerd. De PGM opties worden in parameters [009] [010] en [011] geprogrammeerd.

Kenmerken:	AAN UIT	Indicatie 1	Indicatie 2	Indicatie 3	Indicatie 4	Indicatie 5
		Niet gebr.	Niet gebr.	Normaal Geinverteerd	Volg timer Aan/uit	Code nodig Geen code
PGM opties:						
[01] Inbraak / Brand				Y		
[03] Brandmelder reset				Y		N
[05] systeemstatus				Y		
[06] Veilig uitgang				Y		
[07] Zoemer volger				Y		
[08] In-/ uitloop volger				Y		
[11] Systeem sabotage				Y		
[12] TLM en alarm				Y		
[13] KISSOF				Y		
[15] Bediening op afstand DLS				Y		
[17] Systeem afwezig ingesch.				Y		
[18] Systeem aanwezig ingesch.				Y		
[19] Bevel uitgang 1				Y	Y	Y
[20] Bevel uitgang 2				Y	Y	N
[21] Bevel uitgang 3				Y	Y	N
[22] Bevel uitgang 4				Y	Y	N
[23] 24 uurs Stil				Y*		
[24] 24 uurs Luid				Y*		
[25] Vertraagd Inbraak / Brand				Y		

* PGM kenmerk 3 moet aan zijn voor PGM opties [23] en [24] om deze correct te laten functioneren.



INVULFORMULIEREN

Kenmerken:	Indicatie 1	Indicatie 2	Indicatie 3	Indicatie 4	Indicatie 5	Indicatie 6	Indicatie 7	Indicatie 8
PGM opties:								
AAN	Serv. vereist 220v storing	TLM	FTC	Groepfout	Sab. groep	Accu draadl.	storing klok	
UIT	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT
[09] Systeem storing	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
AAN	Inbraak	Brand	Paniek	Calamiteiten	Supervisie	Prioriteiten	Overval	Puls
UIT	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT	Aan/Uit
[10] Flitslicht uitgang	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
<i>Opmerking: Indien kenmerk 8 is aangezet moeten de kenmerken 1-7 ook worden aangezet.</i>								

* Indien kenmerk 8 aan is moeten kenmerken [1-7] ook aangezet worden.

Para- meter	PGM #	Uitgangs- type*	Kenmerken							
			1	2	3	4	5	6	7	8
PC 5020										
[501]	1	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[502]	2	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5020 / PC5208										
[503]	3	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[504]	4	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208										
[505]	5	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[506]	6	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[507]	7	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[508]	8	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[509]	9	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[510]	10	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5204										
[511]	11	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[512]	12	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[513]	13	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[514]	14	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Data is gebaseerd op programmering in adres [009], [010] en [011]



PGM uitgang blok toekenning

Para- meter PC 5020	PGM #	Blok:	1	2	3	4	5	6	7	8
[551]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[552]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5020 / PC5208										
[553]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[554]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208										
[555]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[556]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[557]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[558]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[559]	9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[560]	10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5204										
[561]	11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[562]	12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[563]	13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[564]	14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



INTERNATIONALE PROGRAMMERING

[700] Klok afstelling

Standaard

| 6 | 0 | | | |

Geldige waarden zijn 01- 99 seconden

[701] Eerste internationale instellingen

Stand.	Optie	AAN	UIT
UIT		1 AC = 50 Hz	AC = 60 Hz
UIT		2 T ijdbasis via Interne kristal	Tijdbasis via AC-spanning
UIT		3 Inschakeling met AC/DC	Inschakelen met AC of DC
UIT		4 Installateur reset na sabotage	Automatische reset sabotage
UIT		5 6 cijferige toegangscode	4 cijferige toegangscode
UIT		6 in gesprek toon detectie	in gesprek toon detectie uit
UIT		7 Hoge stroom accu lading	standaard acculading
UIT		8 Niet gebruikt	

[702] Tweede internationale instellingen

Stand.	Optie	AAN	UIT
UIT		1 Pulsverhouding 33/67	Pulsverhouding 40/60
AAN		2 Geforceerd kiezen	Geforceerde kiezen uit
UIT		3 Testmelding in minuten	Testmelding in dagen
UIT		4 1600 Hz Handshake	Standaard Handshake
UIT		5 Inbeltoon aan	Inbeltoon uit
UIT		6 Inbeltoon is 2100 Hz	Inbeltoon is 1300 Hz
UIT		7 DLS venster 1 uur aan	DLS venster 6 uur aan
UIT		8 Luidalarm bij FTC als ingeschakeld	Storing bij FTC als ingeschakeld

[703] Vertraging tussen kiespogingen

Standaard

| 0 | 0 | 3 | | | |

Geldige waarden zijn 000-255 seconden



PROGRAMMERING MODULES

[801]PC5400 RS232 Module Zie de PC5400 Installatie handleiding

[804]PC5132 draadloze uitbreiding Zie de PC5132 Installatie handleiding.

[806]PC5108L uitbreiding Zie de PC5108L Installatie handleiding.



SPECIALE INSTALLATEUR FUNCTIES

[901] Installateur looptest aan / uit

[902] Inlezen module

[903] Bevestigen module

[904] Test plaatsing draadloze module

Zie de PC5132 Installatie Handleiding

- Module / kiezer selecteren (zones 01 - 32).
- Druk op [#] om te annuleren

Plaatsing	LED bediendeel	LCD bediendeel	Sirene / zoemer
Goed	LED 1 continu AAN	«Goed»	1 beep / squawk
Fair	LED 2 continu AAN	«Matig»	2 beeps / squawks
Slecht	LED 3 continu AAN	«Slecht»	3 beeps / squawks

[906] Locale test Downlook op afstand bedienen

Ga in deze parameter om een test van de Downlook op afstand bediening te realiseren, om het paneel te vertellen welk telefoonnummer en hoe het bedieningsscript moet worden verzonden kunt u een van onderstaande opties selecteren:

- | | |
|--|--------------------------------|
| [1] Telefoonnummer 1 via vaste telefoon lijn | [3] Telefoonnummer 1 via LINKS |
| [2] Telefoonnummer 2 via vaste telefoon lijn | [4] Telefoonnummer 2 via LINKS |

[990] Blokkering installateur aan

[991] Blokkering installateur uit

[995] Reset Escort5580 module

[996] Reset PC5132 draadloze uitbreiding

[997] Reset PC5400 Printer module

[999] Softwarematige reset basisprint PC 5020